

Módulo inalámbrico

Hoja de datos

PGM-W

Información General

El módulo inalámbrico PGM-W permite, sin necesidad de interconexión de cables, comandar luces, motores, riego automático, entre muchos otros dispositivos que utilizan alimentación de 220VAC, 110VAC y 24VDC. Asimismo, las salidas programables inalámbricas pueden utilizarse para comandar sirenas en forma remota sin necesidad de cables.

Posee una salida de contacto seco, preparada para ser controlada en forma cableada e inalámbrica. Para controlar en forma cableada dicha salida, el equipo cuenta con una bornera de entrada, diseñada para conectar una tecla de punto. El cambio de estado de la tecla, generará un cambio en la salida. Por otro lado, los paneles A2K4-NG y A2K8, pueden controlar la salidas PGM-W en forma inalámbrica, permitiendo trabajar en combinación con la entrada cableada, obteniendo un control de la salida en forma remota y/o cableada.

Diferentes formas de controlar las salidas PGM-W mediante los Paneles de alarma:

- 1) Desde cualquier teclado KPD-860RF.
- 2) Desde la aplicación Alarm Control.
- 3) Desde la aplicación Alarm Commander III.

NOTA: Los módulos PGM-W sólo funcionan si su instalación cuenta con un teclado modelo KPD-860RF.

Control Mediante Teclado KPD-860RF:

Para ingresar a la pantalla Control de PGM-W en un teclado, deberá presionar la tecla [*] seguida de la opción [7] Control PGMs.

Las teclas de desplazamiento <- ó -> permiten alternar entre controlar salidas PGMs o PGM-W's.

Especificaciones Técnicas:

- Tensión de alimentación: 12VDC
- Consumo máximo: 80 mA
- Corrientes de salida: 7A – 240 VAC, 10A – 120 VAC, 10A – 24 VDC

Diagrama de Conexión para Control de Lámpara de 220VAC

